

SYSG7010

Датчик температуры и влажности



Эксплуатационные параметры

| | |
|------------------------|--|
| Питающее напряжение | 4,5–12 В пост. |
| Потребляемая мощность | 0,005–0,007 А. Обычно 0,006 А 0,0525–0,10 Вт. Обычно 0,072 Вт |
| Рабочая температура | от –25 до +70 °С |
| Рабочая влажность | отн. влажн. 0–85% |
| Температура хранения | от –40 до +85 °С |
| Влажность при хранении | отн. влажн. 0–90% |

Физические параметры

| | |
|---------------------|--|
| Размеры (В × Ш × Г) | 56 × 44 × 25 мм 2,20 × 1,73 × 0,98" |
| Цвет | Черный |
| Вес | 60 (± 5%) г |

Технические характеристики

| | |
|---|-------------------|
| Диапазон измерения температуры | от –25 до +70 °С |
| Допуск измерения температуры | ±0,2 °С |
| Разрешающая способность измерения температуры | 0,1 °С |
| Диапазон измерения влажности | отн. влажн. 0–90% |
| Допуск измерения влажности | 0,5% отн. влажн. |
| Разрешающая способность измерения влажности | 0,1% отн. влажн. |
| Максимальное расстояние от основного блока | 200 м |
| Вход для внешнего устройства | НЕТ |
| Питание через порт Exabus | ДА |
| Питание через внешнее устройство | НЕТ |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Поддерживаемые устройства | SYSG4001, SYSG7001 |
|---------------------------|--------------------|

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Производитель в отношении гарантийных обязательств на произведенное оборудование руководствуется в полной мере действующим законодательством Российской Федерации. Производитель устанавливает на свои изделия гарантийный срок в два года, если иное не указано в договоре поставки. В течение гарантийного срока производитель обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки или заменить изделие. Устранение выявленных недостатков производится на территории авторизованного сервисного центра.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Изделия с нечитаемыми, сфальсифицированными или не совпадающими с сопроводительными документами серийными номерами.
- Изделия с отсутствующими или поврежденными контрольными пломбами (наклейками).

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, вызванные:

- Несоблюдением требований по эксплуатации, транспортировке и хранению.
- Неправильной установкой изделия.
- Превышением допустимых производителем уровней напряжений и помех на входах и внешних коммуникационных разъемах.
- Отсутствием общего заземления оборудования, если это предусмотрено производителем для данного изделия.
- Воздействием окружающей среды, внешних факторов и других обстоятельств непреодолимой силы.
- Тепловыми или механическими повреждениями.
- Попаданием внутрь изделия посторонних предметов и веществ.
- Попытками самостоятельного ремонта, доработки изделия, в том числе выполненные сервисными центрами, не уполномоченными на это производителем.
- Использованием изделия не по назначению.