

ISO-C64 Pin assignment

Power B(+)	37	19	N.C.
DO_31	36	18	Power A(+)
DO_30	35	17	DO_15
DO_29	34	16	DO_14
DO_28	33	15	DO_13
DO_27	32	14	DO_12
DO_26	31	13	DO_11
DO_25	30	12	DO_10
DO_24	29	11	DO_9
DO_23	28	10	DO_8
DO_22	27	9	DO_7
DO_21	26	8	DO_6
DO_20	25	7	DO_5
DO_19	24	6	DO_4
DO_18	23	5	DO_3
DO_17	22	4	DO_2
DO_16	21	3	DO_1
GND B(-)	20	2	DO_0
		1	GND A(-)